Chauvet DJ

# Chauvet DJ CorePar Q120



| | |
|---|---|
| Manufacturer | **Chauvet DJ** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **2** |
| DMX footprint | **4, 9 channels** |
| Beam angle | **56°** |
| Size (W × H × D) | **272 × 287 × 183 mm** |
| GDTF fixture type | **EA561878-E08F-4500-BA15-87…** |

## Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 4Ch | 4 ch |
| 9Ch | 9 ch |

## 4Ch

4 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 2 | Green | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 3 | Blue | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 4 | White | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |

## 9Ch

9 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 2 | Green | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 3 | Blue | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 4 | White | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 5 | Color Macro1 | 0 | 0–10 No Function<br>11–255 Color Macros |
| 6 | Strobe Mode Strobe | 0 | 0–15 No Function<br>16–255 Strobe Slow to Fast |
| 7 | Color Effects1 | 0 | 0–31 No Function - Enable Strobe<br>32–63 Auto 1 - Strobe Overwrite<br>64–95 Auto 2 - Strobe Overwrite<br>96–127 Auto 3 - Strobe Overwrite<br>128–159 Auto 4 - Strobe Overwrite<br>160–191 Auto 5 - Strobe Overwrite<br>192–223 Auto 6 - Strobe Overwrite<br>224–255 Auto 7 - Strobe Overwrite |
| 8 | Dimmer | 0 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 9 | Dimmer Curve | 0 | 0–51 Dimmer speed set from menu display<br>52–101 Dimmer speed mode off<br>102–152 Dimmer speed mode 1 (fast)<br>153–203 Dimmer speed mode 2 (medium)<br>204–255 Dimmer speed mode 3 (slow) |