Chauvet DJ

COREPar Q60 ILS



Manufacturer	**Chauvet DJ**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**4, 9 channels**
Beam angle	**56°**
Size (W × H × D)	**272 × 287 × 183 mm**
GDTF fixture type	**B1B17E22-60F9-4D9F-8A00-B8…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer

DMX modes

4Ch	4 ch
9Ch	9 ch

4Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

9Ch

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Color Macro1	0	0–10 No Function 11–255 Color Macros
6	Strobe Mode Strobe	0	0–15 No Function 16–255 Strobe Slow to Fast
7	Color Effects1	0	0–31 No Function - Enable Strobe 32–63 Auto 1 - Strobe Overwrite 64–95 Auto 2 - Strobe Overwrite 96–127 Auto 3 - Strobe Overwrite 128–159 Auto 4 - Strobe Overwrite 160–191 Auto 5 - Strobe Overwrite 192–223 Auto 6 - Strobe Overwrite 224–255 Auto 7 - Strobe Overwrite
8	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
9	Dimmer Curve	0	0–51 Dimmer speed set from menu display 52–101 Dimmer speed mode off 102–152 Dimmer speed mode 1 (fast) 153–203 Dimmer speed mode 2 (medium) 204–255 Dimmer speed mode 3 (slow)