stagetronix

# KHROMA LB 1810



| | |
|---|---|
| Manufacturer | **stagetronix** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **2** |
| DMX footprint | **8, 26 channels** |
| Beam angle | **16°** |
| Size (W × H × D) | **900 × 70 × 135 mm** |
| GDTF fixture type | **88B2CB09-402C-4BCE-B7DF-7E…** |

## Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

## Safety-relevant functions

Strobe

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 1 Basic | 8 ch |
| 26 Channel Mode | 26 ch |

## 1 Basic

8 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | |
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 0–9 Open - Shutter Open<br>10–255 SLOW > FAST |
| 3 | Color Macro1 | 0 | 0–10 No Function - Custom<br>11–34 R:100% G:0-100% B:0% W:0% - Color (wheel slot 1)<br>35–59 R:100-0% G:100% B:0% W:0% - Color (wheel slot 2)<br>60–84 R:0% G:100% B:0-100% W:0% - Color (wheel slot 3)<br>85–109 R:0% G:100-0% B:100% W:0% - Color (wheel slot 4)<br>110–134 R:0-100% G:0% B:100% W:0% - Color (wheel slot 5)<br>135–159 R:100% G:0% B:100-0% W:0% - Color (wheel slot 6)<br>160–184 R:100% G:0-100% B:0-100% W:0% - Color (wheel sl...<br>185–209 R:100-0% G:100-0% B:100% W:0% - Color (wheel sl...<br>210–255 RGBW:100% - Color (wheel slot 9) |
| 4 | Color Macro1Rate | 0 | 0–254 SLOW<br>255–255 FAST |
| 5 | Red | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 6 | Green | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 7 | Blue | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 8 | White | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |

## 26 Channel Mode

26 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | |
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | 0–9 Open - Shutter Open<br>10–255 SLOW > FAST |
| 3 | Color Macro1 | 0 | 0–10 No Function - Custom<br>11–34 R:100% G:0-100% B:0% W:0% - Color (wheel slot 1)<br>35–59 R:100-0% G:100% B:0% W:0% - Color (wheel slot 2)<br>60–84 R:0% G:100% B:0-100% W:0% - Color (wheel slot 3)<br>85–109 R:0% G:100-0% B:100% W:0% - Color (wheel slot 4)<br>110–134 R:0-100% G:0% B:100% W:0% - Color (wheel slot 5)<br>135–159 R:100% G:0% B:100-0% W:0% - Color (wheel slot 6)<br>160–184 R:100% G:0-100% B:0-100% W:0% - Color (wheel sl...<br>185–209 R:100-0% G:100-0% B:100% W:0% - Color (wheel sl...<br>210–255 RGBW:100% - Color (wheel slot 9) |
| 4 | Color Macro1Rate | 0 | 0–254 SLOW<br>255–255 FAST |
| 5 | Red | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 6 | Green | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 7 | Blue | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |

## 26 Channel Mode (continued)

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 8 | White | 255 | 0–0 Min<br>1–254 Min > Max<br>255–255 Max |
| 9 | Dimmer | 0 | |
| 10 | Dimmer | 0 | |
| 11 | Dimmer | 0 | |
| 12 | Dimmer | 0 | |
| 13 | Dimmer | 0 | |
| 14 | Dimmer | 0 | |
| 15 | Dimmer | 0 | |
| 16 | Dimmer | 0 | |
| 17 | Dimmer | 0 | |
| 18 | Dimmer | 0 | |
| 19 | Dimmer | 0 | |
| 20 | Dimmer | 0 | |
| 21 | Dimmer | 0 | |
| 22 | Dimmer | 0 | |
| 23 | Dimmer | 0 | |
| 24 | Dimmer | 0 | |
| 25 | Dimmer | 0 | |
| 26 | Dimmer | 0 | |