Arena Luci

Stage X F RGBACL



Manufacturer	**Arena Luci**
Type	**Spot**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**4, 5, 9, 15 channels**
Beam angle	**8-55°**
Size (W × H × D)	**231 × 273 × 106 mm**
GDTF fixture type	**9E8DFC9E-357A-4B45-B2F0-61…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer

DMX modes

Mode 2	4 ch
Mode 5	4 ch
Mode 4	5 ch
Mode 1	9 ch
Mode 3	15 ch

Mode 2

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cold White
2	Tint	0	0–127 Magenta 128–254 Neutral 255–255 Green
3	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
4	Shutter / Strobe	9	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz

Mode 5

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Color Add CW	0	

Mode 4

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cold White
2	Tint	0	0–127 Magenta 128–254 Neutral 255–255 Greeen
3	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
4	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
5	Shutter / Strobe	9	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz

Mode 1

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Color Add RY	0	
5	Color Add C	0	
6	Color Add GY	0	
7	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
8	Shutter / Strobe	9	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz
9	Color Macro1	0	

Mode 3

15 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Red Fine	0	Fine byte of Red
3	Green	0	
4	Green Fine	0	Fine byte of Green
5	Blue	0	
6	Blue Fine	0	Fine byte of Blue
7	Color Add RY	0	
8	Color Add RY Fine	0	Fine byte of Color Add RY
9	Color Add C	0	
10	Color Add C Fine	0	Fine byte of Color Add C
11	Color Add GY	0	
12	Color Add GY Fine	0	Fine byte of Color Add GY
13	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
14	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
15	Shutter / Strobe	9	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz