ETC

# Selador Pearl 63



| | |
|---|---|
| Manufacturer | **ETC** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **2** |
| DMX footprint | **3, 18 channels** |
| Beam angle | **8°** |
| Size (W × H × D) | **1613 × 165 × 180 mm** |
| GDTF fixture type | **8A1CDCFC-EDB8-54C8-99AD-C…** |

## Controls

Extra LED colours · Dimmer

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 3CH | 3 ch |
| 18CH | 18 ch |

## 3CH

3 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Color Add WW | 0 | |
| 2 | Color Add CW | 0 | |
| 3 | Dimmer | 0 | |

## 18CH

18 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Color Add WW | 0 | |
| 2 | Color Add CW | 0 | |
| 3 | Dimmer | 0 | |
| 4 | Color Add WW | 0 | |
| 5 | Color Add CW | 0 | |
| 6 | Dimmer | 0 | |
| 7 | Color Add WW | 0 | |
| 8 | Color Add CW | 0 | |
| 9 | Dimmer | 0 | |
| 10 | Color Add WW | 0 | |
| 11 | Color Add CW | 0 | |
| 12 | Dimmer | 0 | |
| 13 | Color Add WW | 0 | |
| 14 | Color Add CW | 0 | |
| 15 | Dimmer | 0 | |
| 16 | Color Add WW | 0 | |
| 17 | Color Add CW | 0 | |
| 18 | Dimmer | 0 | |

Fixture model: gdtf-etc-selador-pearl-63-202611180663
Creator: HitLight
Modifications: Original HitLight 3D housing: scripted parametric geometry modelled by HitLight from public product photos and the manufactu...