Lightmaxx

Nano Par FX



Manufacturer	**Lightmaxx**
Type	**Strobe**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**8 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**250 × 195 × 45 mm**
GDTF fixture type	**D31A136D-0F2A-4B41-94A5-16…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Standard mode 8 ch

Standard mode

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color RGBRed	0	
3	Color RGBGreen	0	
4	Color RGBBlue	0	
5	White	0	
6	Strobe Mode	0	0–99 Par and Strobe Flash at the same time 100–199 Par Light Flash 200–255 Strobe Light Flash
7	Shutter / Strobe	0	0–9 No Strobe 10–255 Value Strobe speed
8	Manual	0	0–50 manual Mode available from CH1-CH7 51–255 Jump change Same as FF Mode ch6 adjust speed