MegaLite

Baby Color H84



Manufacturer	**MegaLite**
Type	**PAR**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**3, 4, 6, 7, 9 channels**
Beam angle	**18°**
Size (W × H × D)	**206 × 148 × 112 mm**
GDTF fixture type	**A46F6E8C-2E90-43FA-B77D-BC…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

3Ch Mode	3 ch
4Ch Mode	4 ch
6Ch Mode	6 ch
7Ch Mode	7 ch
9Ch Mode	9 ch

3Ch Mode

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

4Ch Mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	

6Ch Mode

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	
5	Color Add RY	0	
6	UV	0	

7Ch Mode

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	
5	Shutter / Strobe	0	0–196 Strobe S > F - Strobe 197–255 Strobe Random S > F - Strobe Random
6	Color Macro1	0	0–1 No Func - Custom 2–19 Color Fade (S > F) - Custom 20–39 Color Snap S > F - Custom 40–59 Random S > F - Rotate Random 60–79 Yellow - Color 80–99 Purple - Color 100–119 Aqua - Color 120–139 Orange - Color 140–159 Red Pulse - Color 160–179 Green Pulse - Color 180–199 Blue Pulse - Color 200–219 Yellow Pulse - Color 220–229 Aqua Pulse - Color 230–249 White Pulse - Color 250–255 White LED Full - Color
7	Dimmer	0	

9Ch Mode

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	
5	Color Add RY	0	
6	UV	0	
7	Shutter / Strobe	0	0–196 Strobe S > F - Strobe 197–255 Strobe Random S > F - Strobe Random
8	Color Macro1	0	0–1 No Func - Custom 2–19 Color Fade - Custom 20–39 Color Snap S > F - Custom 40–59 Random S > F - Rotate Random 60–79 Yellow - Color 80–99 Purple - Color 100–119 Aqua - Color 120–139 Orange - Color 140–159 Red Pulse - Color 160–179 Green Pulse - Color 180–199 Blue Pulse - Color 200–219 Yellow Pulse - Color 220–229 Aqua Pulse - Color 230–249 White Pulse - Color 250–255 White LED Full - Color
9	Dimmer	0	