MegaLite

Followbot 1500 LED



Manufacturer	**MegaLite**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**4 channels**
Beam angle	**12.4°**
Size (W × H × D)	**447 × 100 × 266 mm**
GDTF fixture type	**38F6E9A0-1825-11F1-8D75-420…**

Controls

Frost · Iris · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Mode1 — 4 ch

Mode1

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Shutter / Strobe	0	0–1 Open 2–127 Strobe S > F 128–159 Pulse S > F 160–191 Reverse Pulse S > F 192–255 Strobe Random S > F
3	Iris	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Frost1	0	0–85 Frost Open 86–171 Light Frost 172–255 Deep Frost