MegaLite

N-E PixStrip H216



Manufacturer	**MegaLite**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**6, 17, 108 channels**
Beam angle	**23.4-25°**
Heads / cells	**18**
Size (W × H × D)	**725 × 61 × 97 mm**
GDTF fixture type	**D72E26EF-8673-11ED-80E9-525…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Pixel control

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

6Ch Mode	6 ch
17Ch Mode	17 ch
108Ch Mode	108 ch

6Ch Mode

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	
5	Color Add RY	0	
6	UV	0	

17Ch Mode

17 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	0	0–0 Shutter Open - Shutter Open 1–63 Strobe S > F - Strobe 64–127 Pulse Strobe S > F - Strobe Pulse Random 128–190 Strobe Random Entire Bar S > F - Strobe Random 191–255 Strobe Random Each LED S > F - Strobe Random
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	255	
7	Color Add RY	0	
8	UV	0	
9	Color Macro1	0	0–7 No Function - Custom 8–255 Color Chase 1 - 29 - Effect
10	Color Mix MSpeed	0	
11	Color RGBRed	255	
12	Color RGBGreen	255	
13	Color RGBBlue	255	
14	White Count	255	
15	Color RGBQuality	0	
16	Color Effects1	0	
17	Function	0	0–128 L-R - Custom 129–255 R-L - Custom

108Ch Mode

108 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	
5	Color Add RY	0	
6	UV	0	
7	Red	255	
8	Green	255	
9	Blue	255	
10	White	255	

108Ch Mode (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
11	Color Add RY	0	
12	UV	0	
13	Red	255	
14	Green	255	
15	Blue	255	
16	White	255	
17	Color Add RY	0	
18	UV	0	
19	Red	255	
20	Green	255	
21	Blue	255	
22	White	255	
23	Color Add RY	0	
24	UV	0	
25	Red	255	
26	Green	255	
27	Blue	255	
28	White	255	
29	Color Add RY	0	
30	UV	0	
31	Red	255	
32	Green	255	
33	Blue	255	
34	White	255	
35	Color Add RY	0	
36	UV	0	
37	Red	255	
38	Green	255	
39	Blue	255	
40	White	255	
41	Color Add RY	0	
42	UV	0	
43	Red	255	
44	Green	255	
45	Blue	255	
46	White	255	
47	Color Add RY	0	
48	UV	0	
49	Red	255	
50	Green	255	
51	Blue	255	
52	White	255	
53	Color Add RY	0	
54	UV	0	
55	Red	255	

108Ch Mode (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
56	Green	255	
57	Blue	255	
58	White	255	
59	Color Add RY	0	
60	UV	0	
61	Red	255	
62	Green	255	
63	Blue	255	
64	White	255	
65	Color Add RY	0	
66	UV	0	
67	Red	255	
68	Green	255	
69	Blue	255	
70	White	255	
71	Color Add RY	0	
72	UV	0	
73	Red	255	
74	Green	255	
75	Blue	255	
76	White	255	
77	Color Add RY	0	
78	UV	0	
79	Red	255	
80	Green	255	
81	Blue	255	
82	White	255	
83	Color Add RY	0	
84	UV	0	
85	Red	255	
86	Green	255	
87	Blue	255	
88	White	255	
89	Color Add RY	0	
90	UV	0	
91	Red	255	
92	Green	255	
93	Blue	255	
94	White	255	
95	Color Add RY	0	
96	UV	0	
97	Red	255	
98	Green	255	
99	Blue	255	
100	White	255	

108Ch Mode (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
101	Color Add RY	0	
102	UV	0	
103	Red	255	
104	Green	255	
105	Blue	255	
106	White	255	
107	Color Add RY	0	
108	UV	0	