PRstage

LED COB 200 RGBW



Manufacturer	**PRstage**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**4, 8 channels**
Beam angle	**60°**
Size (W × H × D)	**274 × 302 × 52 mm**
GDTF fixture type	**3D7C76F0-8BF4-4D79-9F2D-46…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Mode 1 - 4CH	4 ch
Mode 2 - 8CH	8 ch

Mode 1 - 4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	

Mode 2 - 8CH

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Close 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	
3	Color Macro1	0	0–5 Open 6–100 Jump 101–150 Gradient 151–200 Explosion flash 201–255 Voice Control
4	Color Macro1Rate	0	0–254 Slow 255–255 Fast
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	255	