PRstage

PAR 543 RGBW



Manufacturer	**PRstage**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**4, 8 channels**
Beam angle	**45°**
Size (W × H × D)	**287 × 128 × 257 mm**
GDTF fixture type	**B0659ADC-A0B2-496B-ADEF-2…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Mode 1 - 4CH	4 ch
Mode 2 - 8 CH	8 ch

Mode 1 - 4CH

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	255	

Mode 2 - 8 CH

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	0	0–4 Open 5–254 1 HZ 255–255 25 HZ
3	Color Macro1	0	0–50 Open 51–100 Color - Change color from Macro Rate 101–150 Jump 151–200 Gradient 201–250 Pulse 251–255 NoFeature 1
4	Color Macro1Rate	127	0–254 Slow 255–255 Fast
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	0	